

# Warmboot / Coldboot

## Motorola MC9090-S/K

### Merkkarten

Einfach ausschneiden und an Ihren Arbeitsplätzen aufhängen.



#### Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### Kaltstart / Coldboot

- Akku entnehmen
- Linke, gelbe Taste und Power für 2 Sekunden gleichzeitig drücken und wieder loslassen
- Akku wieder in das Gerät schieben, bis dieser einrastet.



#### Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### Kaltstart / Coldboot

- Akku entnehmen
- Linke, gelbe Taste und Power für 2 Sekunden gleichzeitig drücken und wieder loslassen
- Akku wieder in das Gerät schieben, bis dieser einrastet.



#### Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### Kaltstart / Coldboot

- Akku entnehmen
- Linke, gelbe Taste und Power für 2 Sekunden gleichzeitig drücken und wieder loslassen
- Akku wieder in das Gerät schieben, bis dieser einrastet.



#### Warmstart / Warmboot

Halten Sie den roten Power-Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Gerät startet.

#### Kaltstart / Coldboot

- Akku entnehmen
- Linke, gelbe Taste und Power für 2 Sekunden gleichzeitig drücken und wieder loslassen
- Akku wieder in das Gerät schieben, bis dieser einrastet.

